



ハイブリットIC用端子〔CKシリーズ〕(1パック1000本入)

- ハイブリットICの足等に御利用下さい。
- 材質.....CK-02～CK-04シリーズ.....リン青銅
その他.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量
CK-1シリーズ.....3A
CK-2シリーズ.....4A
CK-3シリーズ.....7A



品番	A()	B()	C	D	プリント板取付穴径()
CK-02-3	0.4	0.2	3	0.1	0.3
CK-02-5	0.4	0.2	5	0.1	0.3
CK-03-3	0.6	0.3	3	0.15	0.4
CK-03-5	0.6	0.3	5	0.15	0.4
CK-03-8	0.6	0.3	8	0.15	0.4
CK-03-10	0.6	0.3	10	0.15	0.4
CK-04-3	0.8	0.4	3	0.2	0.5
CK-04-5	0.8	0.4	5	0.2	0.5
CK-04-8	0.8	0.4	8	0.2	0.5
CK-04-10	0.8	0.4	10	0.2	0.5
CK-1-1	0.8	0.5	5	0.3	0.6
CK-1-2	0.8	0.5	10	0.3	0.6
CK-1-3	0.8	0.5	15	0.3	0.6
CK-1-4	0.8	0.5	8	0.3	0.6
CK-2-1	1.0	0.7	5	0.3	0.8
CK-2-2	1.0	0.7	8	0.3	0.8
CK-2-3	1.0	0.7	10	0.3	0.8
CK-2-4	1.0	0.7	15	0.3	0.8
CK-3-1	1.5	1.0	5	0.3	1.1
CK-3-2	1.5	1.0	8	0.3	1.1
CK-3-3	1.5	1.0	10	0.3	1.1
CK-3-4	1.5	1.0	15	0.3	1.1
CK-3-5	1.5	1.0	20	0.3	1.1
CK-3-6	1.5	1.0	25	0.3	1.1
CK-3-7	1.5	1.0	30	0.3	1.1
CK-3-8	1.5	1.0	35	0.3	1.1
CK-3-9	1.5	1.0	40	0.3	1.1

ハイブリットIC用端子〔BKシリーズ〕(1パック100本入)

- PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....3A
- プリント板取付穴径.....0.6

品番	L(mm)
BK-2-1	5
BK-2-2	8
BK-2-3	10
BK-2-4	12
BK-2-5	15
BK-2-6	20

